

## CA E27 Strømtang 100 A AC/DC, BNC



CA E27 er en AC/DC strømtang som måler mA med høy båndbredde og BNC kontakt til f.eks. Oscilloskop. Forsynes av et 9V batteri eller standard USB strømforsyning, hvilket gjør deg uavhengig av batterikapasiteten.

CA E27 erstatter tidligere CA E3N.

### Tekniske Data:

#### Strømmåling, AC

Måleområde: 100 mA - 100 A

#### Strømmåling, DC

Måleområde: 100 mA - 100 A

#### Tangvidde

Tangvidde: 11.8 mm

#### Strømtangsegenskaper

Utgangssignal: 10 mV/A, 100 mV/A

Tilkoblingsplugg: BNC-plugg

Ledningslengde: 2 m

#### Standarder og normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-032

#### Sikkerhetskategori

IEC 61010-1 målekategori: CAT III 600 V, CAT IV 300 V

#### Strømforsyning/lader

Nettspenning:

Output: 5 V DC

#### Batteri

Batteri: 1 x E/PP3 (9 V) Alkaline (inkl.)

#### Kapslingsgrad

IP-kode: IP20

#### Dimensjoner

H x B x D:

231 mm x 67 mm x 36 mm

**Vægt**

Nettovægt:

330 g

## Tilbehør

**EAN**

5706445292806

3663653007740

**EL.NR**

**Produkt**

CA E3N adapter (BNC)

CA E25 AC/DC strømtang