

Kew Mate 2000A – Multimeter med åpen strømtang 6 mm



Kew Mate 2000A er et multimeter i smart utforming og med en unik åpen strømtang for direkte måling av både AC og DC strøm.

Instrumentet har et stort lettlest display med analog bargraf og måler spenning, strøm, motstand, gjennomgang, frekvens og har automatisk områdevalg, datahold og auto av funksjoner.

Kew Mate 2000A er i lommeformat. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett med fastmontert måleledninger, strømtang, gummikappe, batterier og brukerveiledning.

Tekniske Data:

Spenningsmåling, AC

Måleområde: 0.000 V - 600 V

Spenningsmåling, DC

Måleområde: 0.000 mV - 600 V

Strømmåling, AC

Måleområde: 0.0 A - 60.0 A

Strømmåling, DC

Måleområde: 0.0 A - 60.0 A

Tangvidde

Tangvidde: 6 mm

Gjennomgangstest

Summer-område: 0 Ω - 30 Ω

Indikasjon: Akustisk

Motstandsmåling

Måleområde:	0.0 Ω - 34.00 MΩ
Frekvensmåling	
Måleområde:	0.000 kHz - 10.00 kHz
Display og indikering	
Display:	Digitalt display
Standarder og normer	
Instrumentegenskaper:	IEC/EN 50581,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61010-2-032,IEC/EN 61010-031,IEC/EN 61326-1
Sikkerhetskategori	
IEC 61010-1 målekategori:	CAT II 600 V,CAT III 300 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaline (inkl.)
Dimensjoner	
H x B x D:	128 mm x 87 mm x 24 mm
Vægt	
Nettovekt:	220 g

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445250158	8023328	Veske Til KewMate 2000, 2001, 2012
5706445251117		Måleledningssett til KewMate 2000A/2001A/2012RA
5706445320035	8022871	Mini Krokodilleklemme 2mm Sort
5706445320042	8022872	Mini Krokodilleklemme 2Mm Rød