

## Sagab by Elma 911 multimeter



### Lagersalg - gjelder kun så lenge lageret rekker!

Sagab by Elma 911 er et driftssikkert multimeter med stort, bakgrunnsbelyst display og automatisk områdevalg. Det har både max-hold og data-hold, som gjør det enkelt å fastholde måleverdier.

Sagab by Elma 911 måler spenning, strøm, motstand og temperatur, og det er dessuten utstyrt med diodetest og akustisk gjennomgangstest.

Instrumentet er innkapslet i et solidt gummibeskyttelse og oppfyller sikkerhetsstandarden IEC 61010-1, kategori III 600V.

Leveres inkl. veske, batteri, bruksanvisning, prøveledninger samt temperaturtrådføler (-50 - 250 °C).

### Tekniske Data:

#### Spenningsmåling, AC

Måleområde: 0.0 mV - 600.0 V

#### Spenningsmåling, DC

Måleområde: 0.0 mV - 600.0 V

#### Strømmåling, AC

Måleområde: 0.0  $\mu$ A - 10.00 A

#### Strømmåling, DC

Måleområde: 0.0  $\mu$ A - 10.00 A

#### Strømmåling, AC, med tilbehør

Måleområde: 0.0 A - 2000 A

#### Strømmåling, DC, med tilbehør

Måleområde: 0.0 A - 2000 A

#### Gjennomgangstest

Summer-område: 0.0  $\Omega$  - 20.00 M $\Omega$

Indikasjon: Akustisk

**Display og indikering**

Display:

Digitalt display, bakgrunnsbelyst

**Standarder og normer****Sikkerhetskategori**

IEC 61010-1 målekategori:

CAT III 600 V

**Batteri**

Batteri:

1 x E/PP3 (9 V) Alkaline (inkl.)

**Dimensjoner**

H x B x D:

150 mm x 70 mm x 48 mm

**Vægt**

Nettovekt:

255 g