

Scopix IV OX9302-BUS 2 kanaler 300MHz med BUS analyse

Galvanisk adskilte indgange op til 1000V



Scopix IV, OX9000 er en håndholdt oscilloskop serie med farveskærm og enestående specifikationer. Med 800x480 pixels farve touchskærm og båndbredde fra 60...300MHz og 2, eller 4 kanaler. Desuden 2,5Gs/s per kanal i singleshot samt 12 bits opløsning. Galvanisk isolerede kanaler måler op til 1000V i kategori III 600V, ligesom meget tilbehør er tilgængeligt, f.eks. strømtænger for effektmåling. Intuitiv betjening og kommunikation via USB, Ethernet og WiFi samt indbygget webserver sikrer en hurtig læringskurve og 1 GB intern hukommelse og op til 32GB SD kort (8GB medfølger) sikrer pladsen. Avancerede loggefunktioner med opløsning på 200ms og Fi-Fo hukommelse samt matematiske funktioner.

BUS model med analysemodul for f.eks. KNX, DALI, CAN, LIN, FlexRay™, AS-i, Profibus®, RS-485, RS-232, ETHERNET med flere.

Med probix tilbehør opnås automatisk skaleringsfunktion. Ved anvendelse af strømtang kan 1- og 3 faset aktiv, reaktiv og tilsyneladende effekt samt effektfaktor måles i høj opløsning. Scopix IV er 4 instrumenter i ét. Oscilloskop, multimeter, logger og harmonisk analysator.

Alle instrumenter leveres klar til brug i taske med, genopladeligt batteri, Probix probe, bananstik adapter, prøveledninger, ethernet/usb kabel, 8GB SD kort, manual samt LW/LV drivere.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: 1 Li-ion (inkl.)

Oscilloskoper

Båndbredde (MHz): 300

Antal kanaler: 2

Digital opløsning (bit): 12

App: Ja

Type: Transportabel

Display : TFT touchskærm

Skærmstørrelse ("):	7
Hukommelse:	Ja
Kommunikation:	USB,Ethernet
Sikkerhedskategori:	CAT II,CAT III
Software inkluderet :	Ja
Batteri:	1 stk, Li-Ion, Inkl.
Batteri antal:	1
Batteri type:	Li-Ion
Batteri medfølger:	Inkl.
Vægt (kg):	2,1
Dimensioner HxBxD (mm):	293x211x66
Samplerate (GS/s):	2,5

Tilbehør

EAN	EL-NR	Produkt
3663653000413	6398904061	CA MH60 1MHz 10mA...100A AC/DC BNC
5706445290567	6398901475	PROBIX HX0033 banan adapter
5706445290574	6398901488	PROBIX HX0031 bnc adapter
5706445291052	6398901271	PROBIX HX0032 50ohm adapter
5706445291335	6398901556	PROBIX HX0030C sonde 1/10
5706445292257	6398902911	PROBIX HX0073 Flex 0,5-300A
5706445292264	6398902924	PROBIX HX0072 Flex 0,5-3kA
3760171418567	6398904391	Batteri til CA 8345, SCOPIX IV, 6116N, 6117