

# AmpFlex A130-L80 Ø25, 0,5...3kA

Kraftigt og fleksibelt strømtangssæt



CA Ampflex A130 er et sæt kraftige og robuste, flexible strømtænger til 3 faser, med standard BNC stik samt adaptere så sættet kan anvendes med standard multimetre, energianalysatorer, oscilloskoper og andet.

Den nye A130 er KAT IV 1000V for højeste sikkerhed. A130 måler fra 0,5 til 3.000A AC.

Som noget helt nyt kan tængerne forsynes af en standard Micro USB lader (Se "Tilbehør" længere nede på siden), så du ikke er afhængig af batterilevetid. Men med en batterilevetid på op til hele 500 timer, bliver det nok sjældent et problem.

Med høj båndbredde, IP67 (tang) og IP54 (tilslutningsboks) stor nøjagtighed og tangdiameter på Ø25 cm og udgang via standard BNC stik eller med adaptervia 4mm bananstik, dækker A130 ethvert behov.

Instrumentet leveres klar til brug inkl. batterier, manual, sikkerheds datablad og kalibreringsark (udateret)

## Tekniske Data:

### Strømmåling, AC

Måleområde: 0.5 A - 3000 A

### Tangvidde

Tangvidde: 235 mm

### Strømtangsegenskaber

Udgangssignal: 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Tilslutningsstik: BNC-stik

Ledningslængde: 3 m

### Standarder og normer

Instrumentegenskaber: IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

### Sikkerhedskategori

IEC 61010-1 målekategori: CAT IV 1000 V

### Batteri

Batteri: 2 x AA Alkaline (inkl.)

**Kapslingsklasse**

IP-klasse: IP54

**Dimensioner**

H x B x D:

**Vægt**

Nettovægt: 1 kg

**Tilbehør****EAN**

5706445110100

7340004697855

**EL-NR**

6398401438

6398401425

**Produkt**

USB kabel, A/B micro, 1meter

USB lader 230V til USB-A, USB-C, 30W