

VoltStick® EX - ATEX godkendt berøringsfri polsøger



ATEX-godkendt VoltStick® polsøger som uden elektrisk og metalisk berøring, nemt og sikkert indikerer vekselspænding. Når der er spænding (fase) til stede, indikeres det med et kraftigt og tydeligt rødt lys.

VoltStick® EX er ideel til kontrol af f.eks.:

- Sikringer, uden at de tages ud.
- Pillesikre stikkontakter, uden adskillelse.
- Kabler og ledninger, finder evt. brud igennem kappen.
- Serieforbundne lyskæder, finder evt. defekte lamper.

Elma VoltStick® EX opfylder IEC 61010-1 KAT III 1000V, EX: II 2G Ex ib IIB T3 (ATEX & IECEx) og leveres komplet inkl. vejledning og batterier.

Tekniske Data:

Batteri

Batteri: 2 x AAA Alkaline (inkl.)

Polsøgere/Magnettestere

AC V område: 230-1000V AC

Batteri: 2x1,5V LR 03 (inkl.)

Dimensioner: 146x 22 mm

Nettovægt: 40 g

Min Spændingsområde (AC): 230

Max Spændingsområde (AC): 1000

Batteri : 2 stk, AAA, Inkl.

Vægt (g): 40

Dimensioner HxBxD (mm): 146x22