

# AmpFlex A130-L80 Ø25, 0,5...3kA

Kraftigt och flexibelt strömtångsset



CA Ampflex A130 är ett set kraftiga och robusta, flexibla strömtänger för 3 faser, med standard BNC-kontakt samt adapter så att setet kan användas med standardmultimetrar, energianalysatorer, oscilloskop och annat.

Den nya A130 är KAT IV 1000V för högsta säkerhet. A130 mäter från 0,5 till 3.000A AC.

Som något helt nytt kan tångerna matas av en standard Micro USB-laddare (se fliken "Tillbehör"), så du inte är beroende av batterilivslängd. Men med en batterilivslängd på upp till hela 500 timmar, blir det sällan ett problem.

Med hög bandbredd, IP67 (tång) och IP54 (anslutningsbox), stor noggrannhet, en tångdiameter på Ø25 cm och en utgång via standard BNC-kontakt eller med adapter via 4mm banankontakt, täcker A130 alla behov.

Instrumentet levereras klart för användning inkl. batterier, manual, säkerhetsdatablad och kalibreringintyg (odaterat)

## Tekniska Data:

### Strömmätning, AC

Mätområde:

0.5 A - 3000 A

### Tångvidd

Tångvidd:

235 mm

### Strömtångsegenskaper

Utgångssignal:

1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A

Anslutningskontakt:

BNC-plugg

Ledningslängd:

3 m

### Standarder och normer

Instrumentegenskaper:

IEC/EN 60529, IEC/EN 61010-2-030, IEC/EN 61010-2-032

### Säkerhetskategori

IEC 61010-1 mätkategori:

CAT IV 1000 V

### Batteri

Batteri:

2 x AA Alkaliskt (inkl.)

**Kapslingsklass**

IP-klass: IP54

**Mått**

H x B x D:

**Vikt**

Nettovikt: 1 kg

**Tilbehör****EAN**

5706445110100

7340004697855

**E-NR****Produkt**

USB kabel, A/B micro, 1 meter

USB-laddare 230V för USB-A & USB-C