

## Elma 6400 - LCR-meter

Professionell LCR-meter med många smarta funktioner



Elma 6400 är en robust LCR-meter med många områden och funktioner. Instrumentet har en stor dubbeldisplay med bargraf och bakgrundsbelysning som tydligt visar de exakta mätningarna. Elma 6400 hittar själv rätt område med intelligent autorange - enklare kan det inte bli. Instrumentet är perfekt vid kontroll av olika elektronikkomponenter och för test av spolar och motorlindningar. Elma 6400 mäter induktans, kapacitans och resistans med en mätfrekvens på upp till 10kHz. Instrumentet kan också användas till sortering av komponenter. Man väljer funktionen SORTING och en tillåten avvikelse på komponenten som skall testas - herefter visar instrumentet FAIL eller PASS istället för aktuellt mätvärde. Elma 6400 levereras i en robust och skyddande gummiskyddskåpa, komplett med testledningar, batterier och manual.

### Tekniska Data:

<b>INDUKTANS:</b>	
Mätområde:	20µH...2000H
Upplösning:	0,001µH
Noggrannhet:	±0,2%+5D
<b>KAPACITANS:</b>	
Mätområde:	20pF...20mF
Upplösning:	0,001pF
Noggrannhet:	±0,2%+3D
<b>RESISTANS:</b>	
Mätområde:	20Ω...2000MΩ
Upplösning:	0,001Ω
Noggrannhet:	±0,2%+2D
<b>Q/D:</b>	
Mätområde:	0,000...999
Upplösning:	0,001
<b>GENERELLT:</b>	
Testfrekvens:	Upp till 10kHz
Uppdatering:	5 gånger/sek

**Autoavstängning:**

10 min

**Batteri:**

4 st AA (LR6)

**Mått:**

220x96x60mm

**Vikt:**

360g

## Tilbehör

### EAN

5706445140398

5706445840502

3665349001391

### E-NR

4290481

### Produkt

Elma Multimeter Magnetset

Testledningsset för Elma 6400 med PCB-tång

50 Ohm banan til BNC han adapter 1m